

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- TECNOLOGIA ON-LINE DOBLE CONVERSION
- PRUEBA AUTOMATICA DE BATERIA
- FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA $\geq 0,99$
- THDI $\leq 3 \%$
- AUTO-REENCENDIDO AL RETORNO DE LA RED
- POSIBILIDAD DE EXTENSION AUTONOMIA
- CAPACIDAD DE SOBRECARGA
- PANTALLA LCD DE FACIL LECTURA
- ALTA EFICIENCIA
- CONTROL DIGITAL Y REMOTO CON SNMP
- HASTA 4 UNIDADES EN PARALELO
- PRECIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS



JAGUAR

1 / 10 kVA

Ingreso monofasico y salida monofasica

Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida On-Line Doble Conversion de 1 hasta 10 kVA

La nueva serie de SAI JAGUAR consta de una amplia gama de modelos en linea de doble conversion controlados totalmente digitalmente, adecuados para proteger diferentes tipos de cargas, desde servidores hasta redes informaticas completas, desde equipos medicos hasta equipos de seguridad y vigilancia.

MODELOS DISPONIBLES:
1 / 3 / 6 / 10 kVA



CARACTERISTICAS DE LA SERIE JAGUAR

Las principales características de los SAI JAGUAR son el factor de potencia 0,99, la distorsión armónica de entrada 3% y la función de detección automática. A través de la pantalla LCD, el usuario puede verificar y monitorear todas las funciones y parámetros de la continuidad. Si es necesario, se pueden instalar cajas de batería externas del SAI JAGUAR para poder conectar más baterías y aumentar su autonomía. Los SAI pueden conectarse a un ordenador conectado a través de un software con cable serie / USB (de serie) o a redes intra-internet a través de una tarjeta de red SNMP (OPCIONAL). La nueva serie de Sistemas de alimentación ininterrumpida JAGUAR está compuesta por una amplia gama de modelos en línea de doble conversión, totalmente controlados digitalmente para proteger diferentes tipos de cargas, desde servidores hasta redes informáticas completas, de equipos médicos a equipos de seguridad y vigilancia.

JAGUAR

1 / 10 kVA

Ingreso monofasico y salida monofasica

MODELO	JAGUAR 1000	JAGUAR 3000	JAGUAR 6000	JAGUAR 10000
Potencia	1000VA / 900W	3000VA / 2700W	6000VA / 5400W	10000VA / 9000W
INGRESO				
Factor de potencia	≥ 0.99			
Tension	1 fase + neutral + tierra 200 ÷ 290 VAC			
THDI	≤ del 3%			
Frecuencia	50Hz / 60Hz, +/- 5%			
Tension de by-pass	1 fase + neutral + tierra 200 ÷ 240 VAC +/-25%			
Proteccion by-pass	Cortocircuito, tolerancia de tension y frecuencia, secuencia fases			
SALIDA				
Factor de potencia	0,9			
Tension	1 fase + neutral + tierra 200-230-240 VAC, +/-0,1%			
Frecuencia	50-60 Hz +/- 0,1%			
Protecciones	Sobrecarga, cortocircuito, balance DC, limitacion de corriente, cargo regenerativo			
Tiempo de tranferencia	0 ms : On-Line			
Sobrecarga	100-125% de carga 10 min, 125-150% 1 min, >150% tranferencia by-pass			
BATERIAS				
Tipo de baterias	Ermeticas de plomo sin manutencion			
Tiempo de recarga por 100%	12hr			
Bateria	Interior o en caja adicional			
Temperatura funcionamiento	Ideale 20°C			
Tension DC	36 VDC	96 VDC	192-240 VDC	
Corriente de recarga	1A (+4Amp.)		4A (+10Amp.)	5A (+10Amp.)
GENERALES				
Pantalla	Pantalla LCD, indicadores LED, alarma acustica			
Alarma alimentacion bateria	Alarma acustica cada 10 segundos			
Alarma baja de tension	Alarma acustica cada segundo			
Alarma sobrecarga	Alarma acustica cada ½ segund			
Alarma sustitucion baterias	Alarma acustica cada 2 segundos			
Alarma SAI fallado	Alarma acustica continua			
Conformidad	IEC62040-1-2-3 ; EN50171 ; EN50091-1-2-3 ; AS 62040-1-2-3			
Medidas	F-N Tensión, F-F Tensión, Corriente, Frecuencia			
Indicadores LED	Aviso, by-pass, baterias, inversor			
Temperatura de funcionamiento	0-40°C			
Grado de proteccion	IP20			
Humedad relativa	< 95% sin formacion de condensacion			
Ruido	< 55 Dba			
Peso neto.....	14	26	62	70
Dim (L x P x H)/mm	145 x 410 x 215	199 x 466 x 337	250 x 502 x 616	250 x 502 x 616
OPCIONES				
Adaptadores	Tarjeta de red SNMP			
Baterias	Diferentes autonomias			
Software	Software de control compatible con Windows Vista, 7 e 10 / Linux / MAC			